PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法

ここでは、PlayStation 3中期型のレーザーユニットの交換方法について説明します。 次...

作成者: ZFix

はじめに

ここでは、PlayStation 3中期型のレーザーユニットの交換方法について説明します。

次の型番の製品が対象です:

- CECH-2000番台
- CECH-3000番台

[video: https://www.youtube.com/watch?v=VwWaRIjCndw]

分解方法については、以下のガイドを参考にしてください。

PlayStation 3 Slim Teardown

ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)
T8トルクスセキュリティビットドライバー (1)

部品:

iFixit Thermal Paste (1)

手順 1 — レーザーユニット



- 全てのケーブルの接続を外します。T8トルクスネジが4本とプラスネジが7本あります。これで、外側ケースが取り外せます。

手順 2





- 電源を取り外します。

手順 3





- ケーブルを取り外し、ネジを外し、Blu Rayドライブを取り外します。

手順 4



- 上部メタルシールドを分解します。
- 私のチャンネルを登録してください。

手順 5




- 2つのケーブルのモデルの場合、赤い丸で囲った小さいプラスネジを外してください。
- 4つのケーブルのモデルの場合、赤い丸で囲った左下隅にある小さいプラスネジを外してください。

手順 6




- フレックスケーブルに注意してください。

手順 7





- これでレーザーデッキを取り外せます。

手順 8





- 必要に応じて、パーツやネジを新しいユニットに移してください。

手順 9





- 完全に組み立てる前にコンソールをテストすることができます。
- うまく行きましたか？

私のチャンネルを登録してください。

PS3の修理が終わったら、ガイドの逆の手順で、本体を元に戻してください。