SodaStream Source バッテリーの交換

SodaStream Sourceのバッテリーを交換します。

作成者: Alexandra I Curtis



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-08-07 02:12:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

SodaStream Sourceは3Vリチウムバッテリーが搭載されています。デバイスの電源が入らない場合は、LEDライトが点灯されず、バッテリーの交換が必要です。この修理ガイドでは、炭酸ガスブロックを外して、内蔵バッテリーを交換します。

ツール:

- Phillips Head Screwdriver: Size PH1 (1)

部品:

- CR123A Lithium Battery (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-08-07 02:12:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — SodaStream Source 外カバーの外し方




- ソーダーボトルとCO2キャニスターをデバイスから外します。

手順 2




- #1 プラスドライバーを使って、下部メタルベースから17.8mmネジを4本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3



- デバイスの正面からアウターカバーを引き抜きます。

手順 4



- #1 プラスドライバーを使って、フロントカバーの下側から18.2 mmネジを2本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5




- フロントカバーをしっかりと引き抜いて外します。

ⓘ このパーツを外すのは難しく、力が必要です。Jimmyのような平らで薄型のプライヤーが必要です。

手順 6 — バッテリー




- 3V リチウムイオンバッテリーを新しいものに交換します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA